



RADIOLÄNKAR

SÄNDARE OCH MOTTAGARE

LS-1 SÄNDARE

Sändare:	Sänder video, färg eller svartvit Max 400m i öppen terräng. Liten och lätt sändare med bra räckvidd.
Frekvens:	2413,2432,2451,2470MHz
Max uteffekt:	25mW/10VDC.
Kanaler:	4 sändningskanaler
Matn:	8-12VDC/180mA
Mått/Vikt:	8x26x30mm. / 8 g
Antenn:	Fast Dipol



LS-2 SÄNDARE

Sändare:	Sänder video, färg eller svartvit Max 400m i öppen terräng. (Sänder även ljud, line in eller mätvärde (PWM) samtidigt.)
Frekvens:	2413,2432,2451,2470MHz
Max uteffekt:	25mW/10VDC.
Kanaler:	4 sändningskanaler
Matn:	10-13,5VDC/140mA
Mått/Vikt:	12x56x36mm. / 35g
Antenn:	SMA Dipol



LS-4 SÄNDARE

Sändare:	Sänder video, färg eller svartvit Max 400m i öppen terräng. (Monterad kondensatormikrofon för ljudöverföring)
Frekvens:	2413,2432,2451,2470MHz
Max uteffekt:	25mW/10VDC.
Kanaler:	4 sändningskanaler
Matn:	11-13,5VDC/140mA
Mått/Vikt:	10x49x29mm. / 25g
Antenn:	SMA Dipol



LS-1200 SÄNDARE

Vcc:	= 12 V, 50 ohm LOAD, 1000mW OUTPUT (1200mW vid 13,5V)
Strömförbrukning:	550mA
Video Output:	1Vp-p Composite Video
Audio Output:	2Vp-p Max
Frekvens:	2413,2432,2451,2470MHz
Mått/Vikt:	48x60x35 mm / 150g
Antenn:	SMA Dipol



LSBOOST-1 SLUTSTEG FÖR LS-2 och LS-4

Vcc:	9VDC 350mA
Frekvens:	2.4GHz.
Max uteffekt:	500mW.
Mått/Vikt:	56x52x20mm / 51g
Antenn:	Ingång och utgång för SMA



LM-1 MOTTAGARE FÖR LS-1, LS-2, LS-4, LSP-1

Mottagare:	För Video/monoljud/mätdata. SMA-Dipolantenn
Matn:	12VDC/300mA.
Mått:	81x115x145 mm



Riktningantennerna finns som tillbehör för både sändare och mottagare.

OBS! För sändningseffekter över 25 mW krävs tillstånd av Post och Telestyrelsen!